AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

UR100DSAP

- Ľahký kompaktný akumulátorový vyžínač na dokášanie pri okrajoch trávnika a okolo prekážok so sklopným dorazom.
- Nastaviteľná dĺžka rýchloupínaním od 1.229 mm do 1.433 mm.
- Jednoduchá obsluha, nastaviteľná rukoväť.
- Nastaviteľný uhol žacieho ústrojenstva v 5 stupňoch a otočný o 180°.
- Žacia hlava so systémom BUMP & FIELD (automatické vysúvanie lanka úderom o zem)
- Dodávaný s 1 x BL1021B a nabíjačkou.
- Kompatibilné s akumulátormi 12 V max: 5,0 / 4,0 / 2,0 / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	10,8 V
Maximálny výkon	130 W
Voľnobežné otáčky	10 000 min^{-1}
Šírka záberu (žacia hlava / plast.nôž)	260 / 230 mm
Max. hrúbka silónu	1,65 mm
Závit vretena	M8 x 1.25RH
Rozmery (D x Š x V)	835 – 1 185 x 267 x 210 – 315 mm
Hmotnosť (EPTA)	1,9 – 2,1 kg
Triax. vibračné vŕtanie (a_h)	2,5 m/s^2
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	75,8 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	- dB (A)
Odchýlka (K)	2,84 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

197363-4
Nabíjačka DC10SB



197396-9
1x akumulátor BL1021B



125516-5
Ramenný popruh



783202-0
Imbusový kľúč 4x70 mm



198854-8
Žacia hlava



Odporúčané príslušenstvo

CXT 12 V max



Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie)



198848-3
Hlava s plastovým nožom



198851-4
Plastový nôž



198854-8
Žacia hlava



E-01731
Žacie lanko



E-01747
Žacie lanko



E-01753
Žacie lanko



E-02733
Žacie lanko



© www.makita.sk